

猫と一緒に住まいのお客様へ 家庭用ファクスにおける無償点検のお知らせ ▶

▶ ブラザーホーム > 製品情報 > プリンター・複合機・スキャナー > レーザープリンター > HL-3170CDW > スペック詳細

◀ レーザープリンタートップへ戻る



# HL-3170CDW オープン価格 (参考価格 29,980円) NEW

無線LAN&自動両面印刷に対応  
ハイパフォーマンス・カラープリンター



アンケートにご協力ください

製品トップ

製品特長

スペック詳細

消耗品・オプション

写真・寸法

▼ 本体   ▼ 付属品   ▼ 推奨動作環境

本体	
JANコード	4977766719278
プリント方式	電子写真方式LEDプリンター
解像度	600×600dpi (標準モード) 2,400dpi相当 (きれいモード)
プリント速度*1	片面印刷時 (A4) カラー 最高22枚/分 モノクロ 最高22枚/分
	両面印刷時 (A4) カラー 最高7ページ/分 モノクロ 最高7ページ/分*2
ウォームアップタイム*3	26秒以下 (スリープモードから) 27秒以下 (電源投入から)
1枚目プリント時間 (レディー時) *1 *4	カラー 16秒以下 モノクロ 16秒以下
CPU	RENESAS SS1000(333MHz)
対応OS*5	Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、 Windows® XP/XP Professional x64 Edition、 Windows Server® 2012、Windows Server® 2008/2008 R2、Windows Server® 2003/2003 x64 Mac OS® X 10.8.X/10.7.X/10.6.X/10.6.8

## プリンター比較ナビ

プリンター・  
複合機から  
製品を選択



My Business My Brother!  
私たちがブラザーを  
選んだ理由



ユーザーズボイスはコチラから▶

## カラーレーザープリンター



### HL-4570CDWT

- ・自動両面プリント
- ・日本語PS互換
- ・有線・無線LAN



### HL-4570CDW

- ・自動両面プリント
- ・日本語PS互換
- ・有線・無線LAN



### HL-3170CDW

- ・自動両面プリント
- ・有線・無線LAN

## モノクロレーザープリンター



### HL-6180DW

- ・自動両面プリント
- ・日本語PS互換
- ・有線・無線LAN

内蔵メモリ	標準	128MB
	オプション	-
インターフェイス	パラレル	-
	USB	Hi-Speed USB2.0 <sup>*6</sup>
	有線LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	無線LAN	IEEE802.11 b/g/n <sup>*7</sup>
対応プロトコル	TCP/IP	
コマンド体系	PCL(欧文)	
内蔵フォント	PCL <sup>*8</sup>	欧文フォント49書体、ビットマップフォント (LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B)、バーコード <sup>*9</sup>
	BR-SCRIPT	-
給紙枚数	多目的トレイ <sup>*10</sup>	手差し: 1枚
	標準給紙トレイ	250枚
	増設給紙トレイ (オプション)	-
最大給紙枚数	251枚	
排紙枚数	フェイスダウン (正面排紙)	普通紙: 100枚
	フェイスアップ (背面排紙)	普通紙: 1枚
用紙の種類 <sup>*11</sup>	多目的トレイ <sup>*10</sup>	普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙 <sup>*12</sup> 、はがき <sup>*13</sup> (日本郵便株式会社製 通常郵便葉書)、封筒 <sup>*14</sup>
	標準給紙トレイ	普通紙、再生紙、はがき (30枚) <sup>*13</sup>
用紙サイズ	多目的トレイ <sup>*10</sup>	ユーザー定義サイズ (幅72~216mm、長さ116~355mm)
	標準給紙トレイ	A4、レター、B5、A5、A5 (横置き)、B6、A6、はがき <sup>*13</sup>
用紙坪量	多目的トレイ <sup>*10</sup>	60-163g/m <sup>2</sup>
	標準給紙トレイ	60-105g/m <sup>2</sup>
自動両面印刷用紙種類	A4	
USBダイレクトプリント <sup>*15</sup>	-	
外形寸法 (W×D×H)	410×465×240mm	
重量	17.7kg (消耗品含む)	
稼働音 <sup>*16</sup>	印刷時	LWAd = 6.43(B)A
	待機時	.....



**HL-5450DN**  
 ・自動両面プリント  
 ・日本語PS互換  
 ・有線LAN



**HL-5440D**  
 ・自動両面プリント



**HL-2270DW**  
 ・自動両面プリント  
 ・有線・無線LAN



**HL-2240D**  
 ・自動両面プリント



**HL-2130**

[その他機種 ▶](#)

### ご購入をご希望のお客様

[¥ 購入窓口のご案内 ▶](#)

[🛒 オンラインショップ ▶](#)

### サポート情報

[🖨️ サポート ▶](#)

(ソリューションセンター)  
 ドライバーやソフトのダウンロード、インフォメーションやQ&A、リサイクルのお申込などをご案内

[📦 消耗品・アクセサリ ▶](#)

[🔑 マイポータル ログイン ▶](#)

## Brother Online

ご登録いただくと、お使いの製品に関するお役立ち情報が届きます。

[新規登録 \(無料\) ▶](#)

### ブラザー純正消耗品のご案内

純正品と非純正品の違いをご存知ですか?



	スタンバイ時	LWAD = 4.53(B)A
消費電力	印刷時	435W以下
	ピーク時	990W
	スタンバイ時	60W
	スリープ時	0.6W
電源	電圧 : AC100V (50/60Hz)	
装置寿命	10万枚または5年間	

- \*1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- \*2 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は3.5枚/分となります。
- \*3 温度23℃/湿度50%時の測定値。
- \*4 プリンター始動から排紙完了までの時間。
- \*5 MS-DOSもしくはWindows® 経由でのDOSアプリケーションの印刷はできません。
- \*6 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0は USB 1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSBでの転送速度にて動作可能です。
- \*7 有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™、WPSを使う場合、アクセスポイントもAOSS™、WPSのどちらかに対応している必要があります。
- \*8 欧文OSでのみご使用いただけます。海外版ドライバーへの対応詳細は、サポートサイトをご確認ください。
- \*9 CODE39、Interleaved2of5、FIM (US-PostNet)、Post Net (US-PostNet)、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Codabar、ISBN (EAN)、ISBN (UPC-E)、Code128 setA, setB, setC、EAN128 setA, setB, setC。
- \*10 手差しトレイです。
- \*11 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認いただくことをお勧めします。
- \*12 コート紙に印刷される場合は多目的トレイに1枚ずつ入れて印刷してください。推奨紙は王子製紙（株）製 PODグロスコート100です。
- \*13 ご使用できるはがきは、日本郵便株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきをご使用できません。また、絵入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響をおよぼす場合があります。
- \*14 封筒は、坪量75g/m<sup>2</sup>~95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙詰まりの原因になります。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金のついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりがついているもの・二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒）・ふたが円弧、または三角のもの。
- \*15 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリなど、ご使用のUSBメモリによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
- \*16 音響パワーレベルの数値になります。

[▲ このページの先頭へ](#)

#### 付属品

CD-ROM1枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ（スタータートナー）、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類

[▲ このページの先頭へ](#)

**推奨動作環境**<sup>\*1 \*2</sup>


Windows®	OS/CPU/メモリ	<p><b>Windows® XP</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows® XP Professional</b> 64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Vista®</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows® 7</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows® 8</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Server® 2003</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Server® 2003 x64 Edition</b> 64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Server® 2008</b> 32ビット (x86) または64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Server® 2008 R2</b> 64ビット (x64) のプロセッサ</p> <p><b>Windows Server® 2012</b> 64ビット (x64) のプロセッサ</p>
	ディスク容量	50MB以上の空き容量
Macintosh®	OS/CPU/メモリ	<p><b>Mac OS® 10.6.8</b> Intel® プロセッサ</p> <p><b>Mac OS® X 10.7.x</b> Intel® プロセッサ</p> <p><b>Mac OS® X 10.8.x</b> Intel® プロセッサ</p>
	ディスク容量	80MB以上の空き容量


\*1 サードパーティ製のUSBポートはサポートしていません。

[▲ このページの先頭へ](#)


[製品トップ](#) | [製品特長](#) | [スペック詳細](#) | [消耗品・オプション](#) | [写真・寸法](#)


ご購入を検討中のお客様へ


 **カタログダウンロード** ▶  
最新カタログダウンロードのご案内。


 **ご購入前のお問い合わせ** ▶  
購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。


ご利用中のお客様へ (サポート)

 **マニュアル** ▶  
取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。

 **サポート (Q&A、ダウンロード等)** ▶  
ご購入後のよくあるご質問や、ドライバーのダウンロード、最新情報など。

 **修理サービスのご案内** ▶  
故障した時の修理についてのご案内です。

 **消耗品回収** ▶  
トナーカートリッジ/ドラムユニットの回収のご案内。

 **定額保守サービス** ▶  
一定額の保守料金で、契約期間中は何度でも修理が受けられるサービスのご案内。

▲このページの先頭へ

▲このページの先頭へ

<p><b>ブラザーホーム</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">Go to Global Site</a></li> <li>▶ <a href="#">サイトマップ</a></li> <li>▶ <a href="#">ご利用にあたって</a></li> <li>▶ <a href="#">個人情報の取り扱いについて</a></li> <li>▶ <a href="#">お問い合わせ(総合)</a></li> </ul>	<p><b>製品情報</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">インクジェットプリンター・複合機</a></li> <li>▶ <a href="#">ドキュメントスキャナー</a></li> <li>▶ <a href="#">レーザープリンター</a></li> <li>▶ <a href="#">レーザー複合機</a></li> <li>▶ <a href="#">ファクス(FAX)</a></li> <li>▶ <a href="#">ラベルライター</a></li> <li>▶ <a href="#">ラベルプリンター</a></li> <li>▶ <a href="#">モバイルプリンター</a></li> <li>▶ <a href="#">スタンプ作成機</a></li> <li>▶ <a href="#">ヘッドマウントディスプレイ</a></li> <li>▶ <a href="#">Web会議</a></li> <li>▶ <a href="#">高速インクジェットプリンター</a></li> <li>▶ <a href="#">コンテンツ配信システム(Einy)</a></li> <li>▶ <a href="#">家庭用ミシン</a></li> <li>▶ <a href="#">工業用ミシン</a></li> <li>▶ <a href="#">ガーメントプリンター</a></li> <li>▶ <a href="#">工作機械</a></li> </ul>	<p><b>導入事例</b></p> <p><b>サポート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">よくあるご質問(Q&amp;A)</a></li> <li>▶ <a href="#">修理サービスのご案内</a></li> <li>▶ <a href="#">定額保守サービス</a></li> <li>▶ <a href="#">ソフトウェアダウンロード</a></li> <li>▶ <a href="#">製品マニュアルのダウンロード</a></li> <li>▶ <a href="#">OS毎の製品対応状況</a></li> <li>▶ <a href="#">お問い合わせ</a></li> <li>▶ <a href="#">設置代行サービス</a></li> <li>▶ <a href="#">消耗品・オプション一覧</a></li> <li>▶ <a href="#">回収リサイクル</a></li> </ul>	<p><b>ダウンロード</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">ソフトウェアダウンロード</a></li> <li>▶ <a href="#">製品カタログ</a></li> <li>▶ <a href="#">製品マニュアル</a></li> </ul> <p><b>購入案内</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">購入前の相談をしたい</a></li> <li>▶ <a href="#">ネットで購入したい</a></li> <li>▶ <a href="#">大口相談窓口を知りたい</a></li> </ul> <p><b>ログイン</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">ブラザーオンライン (マイ製品サポート)</a></li> <li>▶ <a href="#">マイポータル</a></li> </ul>	<p><b>ブラザーについて</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <a href="#">ブラザーグループ企業情報</a></li> <li>▶ <a href="#">ブラザー工業会社情報</a></li> <li>▶ <a href="#">ブラザー販売会社情報</a></li> <li>▶ <a href="#">採用情報</a></li> <li>▶ <a href="#">株主・投資家の皆様へ</a></li> <li>▶ <a href="#">CSRの取り組み</a></li> <li>▶ <a href="#">環境への取り組み</a></li> <li>▶ <a href="#">ニュースリリース</a></li> </ul>
--	---	--	--	---